

70mai Dash Cam Pro Plus+ Korisnički priručnik



Skenirajte QR kod i pošaljite
nam e-poštu na
help@70mai.com




Pregledajte korisnički vodič za
funkcije proizvoda i česta
pitanja.

70mai

Pregled proizvoda


Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe proizvoda i čuvajte ga na sigurnom mjestu.



- 1 Funkcijski gumbi
- 2 Gumb za uključivanje/isključivanje
- 3 Zaslona Priključak
- 4 za napajanje



- 5 Stražnji ulaz kamere
- 6 Utor za karticu
- 7 Zvučnik
- 8 Kamera



- 9 Montažni utor
- 10 Mikrofon
- 11 Indikator

Napomena: Ilustracije proizvoda, pribora i korisničkog sučelja u korisničkom priručniku služe samo za reference. Stvarni proizvod i funkcije mogu se razlikovati zbog unapređenja proizvoda.

Instalacija

1. Postavljanje elektrostatičke naljepnice.


Očistite vjetrobransko staklo i postavite elektrostatičku naljepnicu na preporučeno područje kao što je prikazano na slici. Pazite da ne ostanu mjehurići zraka između naljepnice i stakla.



Napomena: Elektrostatičku naljepnicu obavezno zalijepite na ravni i glatki dio vjetrobranskog stakla, čvrsto je pritisnite i izbjegavajte lijepljenje na rub filma vjetrobranskog stakla kako biste spriječili njeno otpadanje.


2. Instalacija memorijske kartice.

Umetnite memorijsku karticu u utor s kontaktima okrenutim prema gore dok ne čujete klik. Memorijska kartica je dobro instalirana.




3. Instalacija nosača.

Pričvrstite nosač na utor i gurnite ga prema gore, kao što je prikazano na slici. Čut ćete škljocaj kada bude na mjestu. Provjerite je li nosač čvrsto ugrađen na kameru na kontrolnoj ploči.




4. Postavljanje dashcam-a.

Skinite zaštitnu foliju s ljepljive naljepnice na bazi držača i zalijepite dashcam na elektrostatičku naljepnicu na označenom području.



5. Spajanje napajanja.

Kao što je prikazano na slici, provucite kabel za napajanje duž gornjeg dijela vjetrobranskog stakla, niz A-stup i oko pretnica za rukavice tako da je priključak za napajanje blizu upaljača za cigarete. Spojite kabel za napajanje na punjač za automobil, a zatim uključite punjač u utičnicu upaljača za cigarete.



Napomena:

Pomoću isporučenog plosnatog odvijača sakrijte kabel za napajanje ispod obrubljenja vozila i gumene brtve uzduž A-stupa.

Ovisno o vozilu, utičnica upaljača za cigarete može biti na drugom mjestu. Gornja slika služi samo kao referenca.

6. Podešavanje kuta dashcam-a.

Uključite dashcam i podesite kut kamere na temelju zaslona preglednika kako biste osigurali da kamera bude okrenuta prema prednjoj strani vozila.



Dodatna oprema (opcionalno)

Funkcija snimanja stražnje kamere ovog proizvoda mora se koristiti sa stražnjom kamerom. Skenirajte QR kod u nastavku za upute za uporabu stražnje kamere.



Napomena: Kako bi se izbjegli kvarovi stražnje kamere zbog nekompatibilnosti uređaja, preporučuje se koristiti stražnju kameru marke 70mai.

Preuzmite 70mai aplikaciju

Ovaj proizvod može se koristiti zajedno s 70mai aplikacijom. Potražite 'Preuzimanje aplikacije 70mai' u App Storeu ili skenirajte donji QR kod za preuzimanje i instalaciju aplikacije.



Napomena: Potreban je Android 5.0 ili iOS 11.0 ili novija verzija za povezivanje na Wi-Fi pristupnu točku dash kamere putem mobilnog telefona.

Online Vodič

Skenirajte QR kod ispod kako biste pristupili online vodiču. Vodič pruža detaljne informacije o proizvodu, uključujući opise funkcija. Pažljivo pročitajte ovaj vodič prije uporabe kako biste izbjegli oštećenje zbog nepravilne uporabe.



Upute za memory karticu

Memory kartica (prodaje se odvojeno) mora biti ugrađena u dashcam prije uporabe.

Dashcam podržava standardne MicroSD kartice. Koristite memory kartice kapaciteta 16 GB ~128 GB i klasom brzine 10 ili višom.

Zadani format particije datoteke memory kartice može biti nekonzistentan s formatom koji podržava dashcam. Prilikom prvog umetanja memory kartice, formatirajte je u dashcam-u prije uporabe. Formatiranje memory kartice izbrisat će sve datoteke na kartici. Unaprijed napravite sigurnosnu kopiju važnih podataka na drugo uređaj.

Memory kartica može se oštetiti ili pogoršati nakon višekratnih ciklusa prepisivanja, što može utjecati na njezinu sposobnost spremanja video i slika datoteka. Ako se to dogodi, odmah je zamijenite novom memory karticom.

Molimo koristite visokokvalitetnu memorijsku karticu nabavljenu od pouzdanog dobavljača. Nekvalitetne memorijske kartice mogu imati probleme poput stvarnih brzina čitanja/pisanja koje ne odgovaraju navedenim brzinama i stvarnog kapaciteta pohrane koji ne odgovara navedenom kapacitetu. Ne snosimo odgovornost za izgubljene ili oštećene videozapise uzrokovane upotrebom nekvalitetne memorijske kartice.

U svrhu izbjegavanja smanjenja brzine čitanja i pisanja nakon produžene uporabe, preporučuje se formatirati memorijsku karticu u dashcamu svaka dva tjedna.

Ne umećite niti uklanjajte memorijsku karticu dok je dashcam uključen.

Mjere opreza

Prije upotrebe ove dashcam kamere, pročitajte sve mjere opreza i online vodič kako biste osigurali ispravnu i sigurnu upotrebu.

Ova dashcam kamera namijenjena je kao pomoć vozačima u svrhu snimanja okoline izvan vozila. Dashcam kamera ne jamči sigurnost vožnje korisnika. Ne snosimo odgovornost za bilo kakvu nesreću, štetu ili gubitak informacija uzrokovan upotrebom dashcam kamere tijekom vožnje.

Zbog razlika u uvjetima vozila, stilu vožnje, okruženju vožnje itd., neke funkcije možda neće pravilno funkcionirati. Nestanak struje, upotreba u okruženjima izvan normalnog raspona radne temperature ili vlažnosti, sudar ili oštećena memorijska kartica mogu uzrokovati nepravilan rad dashcam kamere. Ne postoji jamstvo da će ova dashcam kamera funkcionirati normalno u svim okolnostima. Videozapisi snimljeni ovom dashcam kamerom služe samo kao referenca.

Molimo pravilno instalirajte ovu dashcam kameru i ne blokirajte vidno polje vozača niti blokirajte zračni jastuk vozila kako biste izbjegli kvar proizvoda ili osobne ozljede.

Molimo koristite priloženi automobilski punjač, kabel za napajanje i druge dodatke kako biste izbjegli kvar proizvoda zbog neusklađenosti. Ne snosimo odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu upotrebom neoriginalnog automobilskeg punjača ili kabela za napajanje.

Ako se baterija deformira, nabubri ili počne curiti tijekom upotrebe ili skladištenja, odmah prestanite koristiti dashcam kameru kako biste izbjegli sigurnosne probleme i obratite se postprodajnoj službi.

Molimo držite ovu kameru za nadzor vožnje podalje od jakih magnetskih polja jer mogu uzrokovati oštećenje kamere za nadzor vožnje.

Nemojte koristiti ovu kameru za nadzor vožnje u okolinama s temperaturama iznad 60°C ili ispod -10°C.

Molimo koristite ovu kameru za nadzor vožnje samo u opsegu dopuštenom zakonom.

Specifikacije

Proizvod: Kamera za nadzor vožnje	Model: A500S-1	Rezolucija: 2592 × 1944
Objektiv: FOV140°/F1.8	Ulaz: 5V 2A	Napajanje: utičnica za upaljač u automobilu
Tip baterije: Litij-polimerna baterija	Bežična povezivost: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz	Kapacitet baterije: 500 mAh
FCC ID: 2AOK9-A500S		

Za informacije o regulatornim pitanjima, certifikatu proizvoda i oznakama sukladnosti u vezi sa 70mai Dash Cam Pro Plus+, idite na Postavke > O uređaju > Regulatorno.

Popis pakiranja

1. Dash kamera × 1
 2. Nosač × 1
 3. Kabel za napajanje × 1
 4. Dvostruki USB autoadapter × 1
 5. Izvijač za žice × 1
 6. Električna naljepnica × 1
 7. Korisnički priručnik × 1
 8. Paket stražnje kamere* × 1
- * Ovo pakovanje sadrži stražnju kameru, žicu i druge dodatke za stražnju kameru. Za više informacija o stražnjoj kameri, pogledajte korisnički priručnik za stražnju kameru.

FCC

Promjene ili modifikacije koje izričito nije odobrila strana odgovorna za sukladnost mogu poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje opreme.

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalnu uređaj klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ova ograničenja dizajnirana su kako bi osigurala razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji.

Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u prijemu radija ili televizije, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnika se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Promijenite položaj ili lokaciju prijemne antene.
- Povećajte razdvajanje između opreme i prijemnika.
- Uključite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onog na koji je spojen prijemnik.
- Konzultirajte prodavača ili iskusnog radio/TV tehničara za pomoć.

Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Ova oprema udovoljava FCC-ovim ograničenjima izloženosti zračenju postavljenim za nekontrolirano okruženje. Ova oprema treba biti instalirana i korištena na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između zračenja i vašeg tijela. Ovaj odašiljač se ne smije nalaziti niti raditi u kombinaciji s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Informacije o usklađenosti s propisima

Informacije o WEEE

Svi proizvodi koji nose ovaj simbol otpad su električne i elektroničke opreme (WEEE, Direktiva 2012/19/EU) koji se ne smiju miješati s nerazvrstanim kućnim otpadom. Umjesto toga, trebali biste zaštititi zdravlje ljudi i okoliš predajom svoje otpadne opreme u određeno mjesto za prikupljanje radi recikliranja električne i elektroničke opreme, koje je odredila vlada ili lokalne vlasti. Pravilno odlaganje i recikliranje pomoći će u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi. Molimo kontaktirajte instalatera ili lokalne vlasti za više informacija o lokaciji kao i uvjetima i odredbama takvih sabirnih mjesta.

EU izjava o sukladnosti



Ovim proizvođač izjavljuje da je ova oprema u skladu s primjenjivim direktivama i europskim normama, kao i izmjenama. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://help.70mai.asia/1193.html>



Ovime, 70mai Co., Ltd. izjavljuje da je radijska oprema tipa A500S-1 u skladu s Propisima o radijskoj opremi iz 2017. Cjeloviti tekst UK oznake sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://help.70mai.asia/2145.html>

Sigurnosne informacije

Oprez

Zloupotreba ili nepravilno rukovanje baterijom mogu uzrokovati pregrijavanje, curenje tekućine ili eksploziju. Da biste izbjegli moguće ozljede, učinite sljedeće:

Ne otvarajte, ne rastavljajte i ne servisirajte nikakvu bateriju.

Ne pokušavajte zamijeniti unutarnje punjive litijske baterije.

Ne gnječite ni ne bušite bateriju.

Ne kratko spajajte bateriju ili je izlažite vodi ili drugim tekućinama.

Držite bateriju podalje od djece.

Držite bateriju podalje od vatre.

Ne ostavljajte bateriju u okolini s ekstremno visokom temperaturom ili ekstremno niskim tlakom zraka.

Prestanite koristiti bateriju ako je oštećena ili ako uočite bilo kakvo pražnjenje ili nakupljanje stranih materijala na priključcima baterije. Preporučujemo da se baterije pune otprilike jednom u tri mjeseca kako bi se spriječilo prepunjavanje.

Ne bacajte bateriju u smeće koje se odlaže na odlagališta. Prilikom odlaganja baterije, pridržavajte se lokalnih zakona ili propisa.

ISED izjava o usklađenosti

Ovaj uređaj sadrži odašiljač(e)/prijemnik(e) oslobođen(e) licence koji su usklađeni s RSS-om oslobođenim od licence Inovacija, znanosti i ekonomskog razvoja Kanade. Rad je predmet sljedećih dviju uvjeta:

- (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje.
- (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući one koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

Odašiljač/prijemnik oslobođen licence sadržan u ovom uređaju usklađen je s RSS-ovima Inovacija, znanosti i ekonomskog razvoja Kanade primjenjivima na radiofrekvencijske uređaje oslobođene licence. Rad je dopušten pod sljedećim dvama uvjetima:

- (1) Uređaj ne smije proizvoditi smetnje;
- (2) Uređaj mora prihvatiti sve radijske smetnje, čak i ako smetnje mogu ugroziti rad.

ISED izjava o izloženosti zračenju

Ova oprema usklađena je s ograničenjima izlaganja zračenju IC RSS-102 propisanim za nekontrolirano okruženje. Ova oprema treba biti instalirana i korištena s minimalnim razmakom od 20 cm između

hladnjak i vaše tijelo.

Ova oprema je u skladu s ograničenjima izloženosti zračenju IC CNR-102 uspostavljenim za nekontrolirano okruženje. Ova oprema mora biti instalirana i korištena s minimalnom udaljenošću od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.

IC: 28033-A500S

Scatola	Neto	Manuale	Borsa	Pellicola
PAP 21	PAP 21+PS 6	PAP 22	CPE 7	PET 1
Carta	Carta, Plastica	Carta	Plastica	Plastica

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune.
Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Usluga: help@70mai.com

Za više informacija, molimo posjetite www.70mai.com

Proizvođač: 70mai Co., Ltd.

Adresa: Soba 2220, Zgrada 2, Br. 588, Zixing Road, Minhang distrikt, Šangaj, Kina

