

**Pametna kamera**  
Upute za korištenje

**alex**

Obavezno pročitajte upute prije korištenja uređaja.

Zahvaljujemo na kupovini Alex pametnog uređaja. Preuzmite Alex Home aplikaciju kako bi mogli upravljati vašim uređajem koristeći pametni telefon. Uredaj ćeće jednostavno spojiti na WiFi mrežu vašeg doma.

**Sadržaj pakiranja**

- Pametna kamera x1
- USB kabel ili kabel za napajanje x1 \*
- Upute za korištenje x1
- Montažni nosač x1 \*
- Adapter x1 \*
- Komplet vijaka x1 \*

\* Različiti modeli dolaze s različitim dodacima, sadržaj pakiranja može se razlikovati.

**Pripremite se za postavljanje**

- Morate znati i pripremiti naziv WiFi mreže te lozinku mreže.
- Vaš Apple uređaj mora imati iOS® 11 ili noviji odnosno Android™ 6.0x ili noviji.
- Kamere podržavaju 2.4GHz WiFi mrežu (5GHz WiFi mreža nije podržana).

**1. Preuzmite aplikaciju Alex Home**

**2. Registrirajte se u Alex Home aplikaciji**

1 KORAK Unesite vaš email

2 KORAK Unesite verifikacijski kod koji ste dobili u e-mailu

Aplikaciju možete preuzeti skeniranjem ovog QR koda.

**3. Spojite uređaj na napajanje\* i uključite ga**

**Kako mogu resetirati uređaj?**

- Pritisnite i držite reset tipku na uređaju. Reset tipka se nalazi kraj utora za MicroSD karticu. Za određene modele potrebno je priloženom iglom držati reset tipku 5 sekundi.
- Preporučujemo postavu MicroSD kartice u uređaj kako bi pohranjivao snimke. Uredaj podržava MicroSD kartice do 128GB.

**4. Dodavanje uređaja u aplikaciju**

**A.Brzo dodavanje**

Unesite WiFi ime i lozinku mreže na koju će se kamera spajati, zatim pritisnite "Dalje".

**B. Dodavanje QR kodom**

Unutar Alex Home aplikacije odaberite + u gornjem desnom kutu, "Dodaj uređaj" "Video i zaštita" "WiFi kamera"

**2. Registrirajte se u Alex Home aplikaciji**

1 KORAK Unesite vaš email

2 KORAK Unesite verifikacijski kod koji ste dobili u e-mailu

Ako uređaj nije automatski prepoznat, odaberite "Dodaj uređaj", "Video i zaštita", "WiFi kamera". Pratite upute na ekranu.

\*Aplikaciji su potrebne dozvole za: Bluetooth, Uredaji u blizini, Lokacija, Fotoaparat, Mikrofon kako bi sve funkcije kamere radile ispravno.

**3. Spojite uređaj na napajanje\* i uključite ga**

**Kako mogu resetirati uređaj?**

- Pritisnite i držite reset tipku na uređaju. Reset tipka se nalazi kraj utora za MicroSD karticu. Za određene modele potrebno je priloženom iglom držati reset tipku 5 sekundi.
- Preporučujemo postavu MicroSD kartice u uređaj kako bi pohranjivao snimke. Uredaj podržava MicroSD kartice do 128GB.

**4. Dodavanje uređaja u aplikaciju**

**A.Brzo dodavanje**

Unesite WiFi ime i lozinku mreže na koju će se kamera spajati, zatim pritisnite "Dalje".

**B. Dodavanje QR kodom**

Unutar Alex Home aplikacije odaberite + u gornjem desnom kutu, "Dodaj uređaj" "Video i zaštita" "WiFi kamera"

**2. Registrirajte se u Alex Home aplikaciji**

1 KORAK Unesite vaš email

2 KORAK Unesite verifikacijski kod koji ste dobili u e-mailu

Ako uređaj nije automatski prepoznat, odaberite "Dodaj uređaj", "Video i zaštita", "WiFi kamera". Pratite upute na ekranu.

\*Aplikaciji su potrebne dozvole za: Bluetooth, Uredaji u blizini, Lokacija, Fotoaparat, Mikrofon kako bi sve funkcije kamere radile ispravno.

**3. Spojite uređaj na napajanje\* i uključite ga**

**Kako mogu resetirati uređaj?**

- Pritisnite i držite reset tipku na uređaju. Reset tipka se nalazi kraj utora za MicroSD karticu. Za određene modele potrebno je priloženom iglom držati reset tipku 5 sekundi.
- Preporučujemo postavu MicroSD kartice u uređaj kako bi pohranjivao snimke. Uredaj podržava MicroSD kartice do 128GB.

**4. Dodavanje uređaja u aplikaciju**

**A.Brzo dodavanje**

Unesite WiFi ime i lozinku mreže na koju će se kamera spajati, zatim pritisnite "Dalje".

**B. Dodavanje QR kodom**

Unutar Alex Home aplikacije odaberite + u gornjem desnom kutu, "Dodaj uređaj" "Video i zaštita" "WiFi kamera"

Unesite ime mreže i lozinku WiFi mreže.

Pokažite QR kod koji će generirati aplikacija prema leći kamere.

**Često postavljanja pitanja**

**1 Mogu li podjeliti uređaje drugim osobama?**

Da, možete dijeliti svoje kamere s obitelji i prijateljima, koji će imati pristup za gledanje kamere i upravljanje vašim žaruljama, utičnicama i drugim uređajima. A aplikaciji pritisnite gumb Profil i kliknite na gumb "Upravljanje domom", gdje ćete moći dati ili oduzeti dozvole za djeleњe. Da biste dijelili, drugi korisnik već treba preuzeti aplikaciju Alex Home i registrirati račun

**2 Koji je domet bežične mreže?**

Domet vaše kućne WiFi mreže ovisi o routeru kojeg koristite i uvjetima u prostoriji. Provjerite specifikacije vašeg routera za točne podatke o dometu.

**3 Koliko kamera mogu dodati u aplikaciju?**

\*Ovisno o verziji aplikacije korisničko sučelje može biti različito od prikazanoga  
\*Unutar aplikacije pratite upute prikazane na ekranu, koraci dodavanja mogu se razlikovati ovisno o modelu kamere.

**4 Uredaj ne mogu upariti/povezati pomoću Alex Home aplikacije?**

1. Uredaj bi trebao biti u procesu uparivanja (LED svjetlo treba brzo trerperiti)

2. Provjerite WiFi signal, približite kameru routeru

3. Provjerite ispravnost naziva WiFi mreže i lozinke

5 Unutar aplikacije uređaj je prikazan offline?

• Provjerite je li uređaj uključen na napajanje, a kod baterijskih uređaja provjerite je li baterija ispraznila i je li solarni panel ispravno postavljen

• Provjerite je li WiFi mreža stabilna i da se WiFi mreža ili lozinka nije promjenila. Ako je došlo do promjene, resetujte uređaj i ponovo dodajte uređaj kroz aplikaciju.

• Ako je mreža ispravna, ali je uređaj i dalje offline, provjerite ima li router previše WiFi veza. Možete ponovno pokrenuti router te tada provjerite status uređaja.

**Montaža kamere**

1. Provjerite sadržaj paketa i izvadite sav isporučeni pribor.

2. Pripremite mjesto gdje želite montirati kameru. Ovisno o modelu kamere, uređaj možete pričvrstiti na zid ili drugo mjesto bušenjem rupa i pričvršćenjem vijaka.

**Specifikacije kamere**

- Audio: Ugrađeni zvučnik i mikrofon
- Pohrana: podržava MicroSD kartice do 128GB (kupuju se zasebno)
- WiFi: IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2.4GHz (kamere ne podržavaju 5GHz mrežu)
- Napajanje: Napon 5V / 1A , simbol označava istosmjerne napajanje

**Napomene**

Ovdje možete napisati posebne napomene te lozinku WiFi mreže:

**Izjava o sukladnosti**

**Jamstvo**

**Trajanje jamstva:** Ovaj uređaj pokriven je jamstvom u trajanju od 24 mjeseca od dатума kupnje.

Jamstvo pokriva sve tvorničke nedostatke u materijalu i izradi, uključujući kvarove na kameri pod normalnim uvjetima korištenja. Jamstvo ne pokriva:

- Oštećenja nastala uslijed nepravilne upotrebe ili neovaštenih popravaka.
- Oštećenja uzrokvana vanjskim čimbenicima, kao što su voda, vatra ili struji udari.

**3. Nakon bušenja postavite nosač na željeno mjesto i zategnite vijke.**

Postavite kameru na nosač i okrenite je dok ne sjedne na mjesto.

**4 Nakon što ste kameru stabilno i čvrsto postavili na željeno mjesto spojite kabel napajanja ili solarnog panela, ovisno o modelu kamere.**

**Specifikacije kamere**

- Audio: Ugrađeni zvučnik i mikrofon
- Pohrana: podržava MicroSD kartice do 128GB (kupuju se zasebno)
- WiFi: IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2.4GHz (kamere ne podržavaju 5GHz mrežu)
- Napajanje: Napon 5V / 1A , simbol označava istosmjerne napajanje

**Napomene**

Ovdje možete napisati posebne napomene te lozinku WiFi mreže:

**Izjava o sukladnosti**

**Jamstvo**

**Trajanje jamstva:** Ovaj uređaj pokriven je jamstvom u trajanju od 24 mjeseca od dатума kupnje.

Jamstvo pokriva sve tvorničke nedostatke u materijalu i izradi, uključujući kvarove na kameri pod normalnim uvjetima korištenja. Jamstvo ne pokriva:

- Oštećenja nastala uslijed nepravilne upotrebe ili neovaštenih popravaka.
- Oštećenja uzrokvana vanjskim čimbenicima, kao što su voda, vatra ili struji udari.

**3. Nakon bušenja postavite nosač na željeno mjesto i zategnite vijke.**

Postavite kameru na nosač i okrenite je dok ne sjedne na mjesto.

**4 Nakon što ste kameru stabilno i čvrsto postavili na željeno mjesto spojite kabel napajanja ili solarnog panela, ovisno o modelu kamere.**

**Specifikacije kamere**

- Audio: Ugrađeni zvučnik i mikrofon
- Pohrana: podržava MicroSD kartice do 128GB (kupuju se zasebno)
- WiFi: IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2.4GHz (kamere ne podržavaju 5GHz mrežu)
- Napajanje: Napon 5V / 1A , simbol označava istosmjerne napajanje

**Napomene**

Ovdje možete napisati posebne napomene te lozinku WiFi mreže:

**Izjava o sukladnosti**

**Jamstvo**

**Trajanje jamstva:** Ovaj uređaj pokriven je jamstvom u trajanju od 24 mjeseca od dатума kupnje.

Jamstvo pokriva sve tvorničke nedostatke u materijalu i izradi, uključujući kvarove na kameri pod normalnim uvjetima korištenja. Jamstvo ne pokriva:

- Oštećenja nastala uslijed nepravilne upotrebe ili neovaštenih popravaka.
- Oštećenja uzrokvana vanjskim čimbenicima, kao što su voda, vatra ili struji udari.